

## Estructura de pruebas para integración

La estructura que se debe enviar es la siguiente:

```
{
  "rutOtec" : "Rut OTEC producción",
  "idSistema" : 1350,
  "token" : "Token OTEC producción",
  "codigoOferta" : "CAP-15-01-13-0446",
  "codigoGrupo" : "CAP-15-01-13-0446",
  "codigoEnvio" : "00001",
  "listaAlumnos" : [
    {
      "rutAlumno" : "9445435",
      "dvAlumno" : "2",
      "tiempoConectividad" : 0,
      "porcentajeAvance" : 0,
      "estado" : 1,
      "fechaInicio" : "2021-04-01 00:00:00",
      "fechaFin" : "2021-12-31 00:00:00",
      "listaModulos" : [
        {
          "codigoModulo" : "C46982-0565656565-M1",
          "tiempoConectividad" : 0,
          "porcentajeAvance" : 0,
          "estado" : 1,
          "fechaInicio" : "2021-04-01",
          "fechaFin" : "2021-12-31",
          "listaActividades" : [
            { "codigoActividad" : "Tarea de prueba" }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Consideraciones:

- El rut y el token debe ser el que ya utiliza la OTEC, no se debe usar credenciales especiales
- Esto es sobre ambiente productivo (<https://auladigital.sence.cl/gestor/API/avance-sic/enviarAvance>) utilizando un curso de prueba (CAP-15-01-13-0446) y el módulo de prueba (C46982-0565656565-M1)
- La fecha de término del curso es 2021-12-31
- El % de avance y el tiempo de conectividad se deben mantener en 0
- La lista de actividades puede contener cualquier texto
- La lista de alumnos existentes en el curso son:

| Rut          | Nombre                           |
|--------------|----------------------------------|
| 9.445.435-2  | GUSTAVO RAMÓN JARA ORTIZ         |
| 10.312.870-6 | HILDA MAGDALENA BEZERRA SAAVEDRA |

10.176.851-1

MARIBEL IRENE OLGUÍN CONTRERAS